


Separator jest aktywnym urządzeniem przeznaczonym do dodatkowego zabezpieczenia instalacji kamer detekcji wideo przed różnicą potencjałów między urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową. Dodatkowo wyprowadzenie złączy zasilania 230VAC ułatwia wykonanie podłączenia kabli zasilających kamery. Urządzenie zasilane jest napięciem 230VAC (nie wymaga stosowania dodatkowych zasilaczy). Zastosowanie separatora jest w stanie wyeliminować niepożądane zakłócenia pojawiające się na obrazie przesyłanym z kamery wideo. maszcie tuż nad przyciskiem.

Dane znamionowe:
Zasilanie - 230V/50Hz
Pobór mocy - 1,0VA
Separacja galwaniczna - min. 1,5kV
Pasma przenoszenia - 8 Mhz
Impedancja wejściowa - 75 ohm
Impedancja wyjściowa - 75 ohm
Obudowa - naliśtwowa DIN T35mm
Wymiary - 79 x 79 x 23,5 mm



Zakład Bezpieczeństwa Ruchu
„WZ” Włodzimierz Ziemniewicz
87-800 Włocławek
al. Chopina 12
tel. 604 237 245